

YR-3340

4.3" 網路型壁掛式大門口機



功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 可以從 CMS 接收到日期、時間等…相關資訊。
- 4.3 吋螢幕顯示及提示功能操作，螢幕顯示解析度可達 480 x 272。
- 支援 H.264 影像壓縮技術。
- 支援 G.711 聲音壓縮技術，硬體 Echo 抑制達到最佳聲音效果。
- 搭載 720P 高解析攝影機模組傳送百萬畫素高清影像。
- 可直接撥號與其他室內機、管理員主機，進行對講。
- 內建門禁感應讀卡功能並可連接電鎖控制開門。
- 提供住戶清單列表方便訪客直接查詢呼叫。
- 提供門位狀態讀號偵測回饋，在與室內機或管理機建立通話時有圖示提示。
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下畫面依然清晰。
- 具有智慧語音引導判斷功能，根據門牌號碼提示方便訪客操作使用。
- 支援螢幕保護有圖片、數位時鐘顯示、節電等 3 種方式。
- 自動上傳快照、開門、警報(嘗試突破密碼輸入錯誤 5 次)等事件資訊回到 CMS。
- 透過 CMS 可由遠端進行設備程式升級及維護作業。

項 目	內 容	備 註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
感應頻率 & 距離	13.56MHz (Mifare)	3-5 CM
資料傳輸標準	ISO14443A	
讀卡機介面	WG 34 bit / 5V	
RFID 讀卡	支援 Mifare 格式	3000 張卡片
工作電壓	DC 24V	搭配 YR-9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：320 mA / 7.7W ； 待機模式：220 mA / 5.3W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	4.3 吋, 480 x 272, 1600 萬色	TFT LCD 高清螢幕
影像感測器	百萬畫素高清 CMOS Sensor	720P / 3.6mm 廣角鏡頭
補光燈	白光 8 顆 LED	攝影機補光燈
操作按鍵	16 個藍光實體按鍵	0 ~ 9, #, *, √, ∨, ∩  
喇叭	額定功率 1.5W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式	搭配專屬預埋盒使用
外觀尺寸	L243mm x W140mm x H35mm	