



功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 支援 H.264 與 G.711 壓縮技術，加上硬體 Echo 抑制技術，達到最佳的對講效果。
- 呼叫按鍵雷雕透光設計，夜間亦可清楚辨識。
- 內建防拆裝置，觸發時通知室內機及 CMS 系統。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。由室內機主導住戶門禁卡新增刪除，提升門禁安全。
- 通話時，可透過室內機遠端開門；同時對講機將門位狀態偵測結果傳送給室內機。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 支援 KCA Cloud 功能，配合手機 APP 可達到手機影音對講功能(選配)。
- 搭載高解析鏡頭模組傳送百萬畫素高清影像。(影視型機種)
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下可提升照度。(影視型機種)

| 項目 | YR4200 | 備註 |
|-----------|--|--------------------------|
| 通訊協定 | 內建 SIP 通訊協定 | 無需另外掛 SIP Server |
| 通訊接口 | 10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1 | 提供系統各設備之間資料傳遞用 |
| 感應頻率 & 距離 | 13.56MHz (Mifare) / 3-5 CM | 感應卡距離因型式造型會有變化 |
| 資料傳輸標準 | ISO14443A | |
| 維根輸出 | WG 26 / 34 ; 5V | |
| 鏡頭 | 百萬畫素鏡頭 | |
| 補光燈 | 白光 LED | |
| 卡片數量 | 30 張卡片 | |
| 操作按鍵 | 1 個實體按鍵 | 雷射雕刻藍色透光 |
| 燈號顯示 | 2 個狀態指示燈 (電源 & 感應燈、保全指示燈) | |
| 喇叭 | 額定功率 1W | |
| 麥克風 | 靈敏度：-44dB | |
| 開鎖接點 | 繼電器乾接點 | |
| 數位輸入 (DI) | 1 個 DI | 低電位觸發 |
| 數位輸出 (DO) | 1 個 DO | DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA |
| 工作電壓 | DC 24V | 搭配 YR-9100 無需另配電源線路 |
| 消耗功率 | 對講模式：150 mA / 3.6W ; 待機模式：60 mA / 1.5W | |
| 工作溫度 | 0°C ~ +50°C | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | 搭配標準單聯盒使用 |
| 外觀尺寸 | L140 x W92 x H25mm | 防火級 ABS |